



LED šviestuvų avarinio apšvietimo konversijos rinkinys - Maks. 40W

Ref. B1054

Konversijos rinkinys paverčia bet koki LED šviestuvą avariniu šviestuvu, esant elektros energijos tiekimo sutrikimams. Prisitaikantis prie įvairių LED šviestuvų, dirbančių 110-240V, tokių kaip panelės ir šviestuvai. Su 3 valandų baterijos veikimo laiku ji palaiko iki 45W ir yra lengvai įdiegiama. Įtraukta trikampė indikatorius, skirtas stebėti operatyvinę būklę. Efektyvus ir estetiškas sprendimas ekstremalioms situacijoms.



Product data

Talpa (mAh)	4500
Certifikatai	CE, ROHS
Matmenys (mm) LxIxxH	220x30x30
Dažnis (Hz)	50 - 60
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP20
Medžiaga	Nerūdijantis plienas
Maksimalus galingumas (W)	45
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
Baterijos tipas	Litio 14.8V
Naudojimas lauke	Ne
Naudojimo trukmė (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes
B1054	