



Switch with IR proximity sensor 12-36V ON/OFF function

Ref. D8001ADC

Infraraudonųjų spindulių jutiklio jungiklis 12-36V. Jautrus arti esančiam judėjimui. Puikus virtuvės apšvietimui, baldams, veidrodžiams ir kt. Jungiklis įsijungia, kai ranka praeina pro aptikimo zoną, ir išlaiko funkciją, kol vėl aptinka judėjimą veiksmų zonoje. - Aukštas jautrumas - Aptikimo nuotolis nuo 1 iki 6 cm - Išmatavimai: 95 x 37 x 20 mm - Įjungia/išjungia šviesą paprastu judesiu



Product data

Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	A+ (2021)
Ryšys	Per laidus
Spalvų kontrolė	Monokrominis
Matmenys (mm) LxIxh	95x37x20
Naudojimo dažnis	Intensyvus
Garantija	5 metai
Didžiausia intensyvumas (A)	8A
IP	IP20
Medžiaga	Plastikas
Kanalo numeris	1
Zonų skaičius	1
Galia (W)	96-288 max.
Atpažinimo intervalas (m)	60
Temperatūros intervalas	-20 ~ +50°C
Jutiklis	Taip

Kontrolės sistema	12/24V-DC
Išėjimo įtampa (V)	0/36V-DC
Nominali įtampa (V)	12/36V-DC
Naudojimas lauke	Taip, hermetiškoje dėžutėje
Naudojimo trukmė (h)	35000

Product variants

Reference

Attributes



D8001ADC