



Bombă LED AR111 12W reglabil - 24° - Driver extern - 1500lm

AR111 LED Bec 12W Dimmabil cu driver extern, ideal pentru înlocuirea halogenelor QR111 de până la 96W. Oferă eficiență ridicată, consum redus de energie și reglarea intensității luminii. Include cip LED EPISTAR SMD2835, cu un unghi de fascicul de 24° și 1500 de lumeni. 12W 230V 24° IP44

Product data

T° de lumină	3000°K (folosiți), 4000°K (folosiți)
Unghi de deschidere (°)	24
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	E
CRI	80-85
Dimensiuni (mm) LxIxH	111x40
Reglabil	Da
Șofer	Extern
Eficiență (Lm/w)	77
Factor de putere (cosφ)	0.9
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumeni (Lm)	1500
Material	Aluminiu
Material difuzor	Plastic
Interval de temperatură	-20°C ~ +40°C
Tensiune Nominală (V)	175-265V AC
Tip de LED	SMD 2835
Tonalitate	Alb cald, Alb neutru



Utilizare Externă	Nu
Durată de viață (h)	35.000

Product variants

Reference

Attributes

B1008-D-BC

T° de lumină : 3000°K (folosiți)



B1008-D-BN

T° de lumină : 4000°K (folosiți)

