



Switch with IR proximity sensor 12-36V ON/OFF function

Ref. D8001ADC

Comutator cu senzor infraroșu pentru 12-36V. Sensibil la mișcarea din apropiere. Perfect pentru luminile din bucătărie, mobilă, oglinzi etc. Comutatorul se activează atunci când o mână trece prin zona de detecție și își menține funcția până când detectează din nou mișcare în zona de acțiune. - Sensibilitate înaltă - Raza de detecție de la 1 la 6 cm - Dimensiuni: 95 x 37 x 20 mm - Aprinde/o prestează lumina cu o mișcare simplă



Product data

Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
Conectivitate	Prin cablare
Controlul culorii	Monocolor
Dimensiuni (mm) LxIxh	95x37x20
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	5 ani
Intensitate maximă (A)	8A
IP	IP20
Material	Plastic
Număr de canale	1
Numărul zonelor	1
Putere (W)	96-288 max.
Interval de detecție (m)	60
Interval de temperatură	-20 ~ +50°C
Sensor	Da

Sistem de control	12/24V-DC
Tensiune de ieșire (V)	0/36V-DC
Tensiune Nominală (V)	12/36V-CC
Utilizare Externă	Da, în cutie etanșă
Durată de viață (h)	35.000

Product variants

Reference

Attributes



D8001ADC