



Adaptador para bombilla LED E27 con sensor de movimiento PIR 360° IP20

Ref. S1050

Adaptador para bombilla LED E27 con sensor de movimiento PIR incorporado y ángulo de detección 360° por infrarrojos. La solución perfecta para controlar los encendidos de la iluminación de forma eficiente únicamente al detectar movimiento. Sin instalación, sin cableado. Identifica automáticamente día y noche (regulable). E27 230V - Máx. 60W Ø56x158mm PIR ∠ 360° ⇔ 0-7m IP20



Datos del producto

Angulo detección (°)	360
Casquillo	E27
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Conectividad	PIR
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø56x158
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Material	Plástico
Orientable	No
Potencia máxima (W)	60
Rango detección (m)	0-7
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensión Nominal (V)	230

Uso Exterior	No
--------------	----

Variantes de producto

Referencia

Atributos

S1050

