



Faretto a binario LED monofase da 15W CCTSystem

Faretti LED Monofase 15W. Faretto LED per sistemi monofase da 15W, con un angolo di fascio di 38° e un'intensità luminosa di 1150 lumen. Progettato per essere utilizzato esclusivamente su binari monofase. Ideale per l'illuminazione per evidenziare prodotti di ogni tipo nei negozi: moda, estetica, parrucchieri, gioielleria, ristoranti...
Qualsiasi tipo di prodotto che si desidera avere a maggiore esposizione. 15W 1150 LM Monofase Chip COB Driver: Lifud Angolo 38°



Dati del prodotto

Colore della scocca	Bianco (usare), Nero (usare)
Certificati	CE, ROHS
Regolabile in luminosità	No
Frequenza d'uso	Intensivo
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700, 7000
Materiale	Alluminio
Orientabile	Sì
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensore	No
Tipo di Binario	Monofase
Tipo di LED	COB
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro
UGR	No
Uso Esterno	No

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

B00215-B

Colore della scocca: Bianco (usare)

