



## Amplificatore/ripetitore di segnale RGBW ad alta velocità - 12-24V DC - 8A/Canale

### Ref. B1625-4

Ripetitore di segnale RGBW ad alta velocità, perfetto come amplificatore per strisce LED RGBW o RGB. Questo amplificatore può aumentare la potenza del controller LED e può essere collegato in serie o in parallelo, consentendo un effetto a cascata e permettendo il collegamento simultaneo di più strisce LED. Offre una capacità di fino a 8 ampere per canale ed è compatibile con strisce LED da 12V e 24V. Realizzato con un involucro in alluminio resistente.

### Dati del prodotto

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Certificati                     | CE, ROHS                           |
| Classe di efficienza energetica | A+ (2021)                          |
| Dimensioni (mm) LxIxh           | 147x74x34                          |
| Frequenza d'uso                 | Intensivo                          |
| Garanzia                        | Secondo la garanzia legale: 3 anni |
| Massima intensità (A)           | 8A / canale                        |
| IP                              | IP20                               |
| Materiale                       | Alluminio                          |
| Potenza (W)                     | 160-768 max.                       |
| Intervallo di temperatura       | -20°C?+60°C                        |
| Tensione Nominale (V)           | 5-24V                              |
| Uso Esterno                     | No                                 |
| Vita utile (h)                  | cinquantamila                      |



## Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi



B1625-4