



Stroomversuergung 12V DC 0.5A 6W 100-240V

Ref. B1564-6W

Konstant Voltage Stroomversuergung bei 12V-DC mat enger Kraaft vu 6W. Resistënt géint Feuchtigkeit, étaient staubdicht, Kuerzschluss, Iwwervoltagen, Iwwerkraaft, Iwwerstrom, an Iwwerhëtzungsschutzfunktionen. Breet benotzt an 12V-DC LED Sträifen a 12V LED Lämpchen. Input Spannung 100-240V an eng Ausgang vun 12V-DC 0.5A.

Product data

Certificaten	CE, ROHS
Dimensiounen (mm) LxIxh	42x42x22
Leedungsfaktor (cosφ)	0,6
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	normal
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
Maximal Intensitéit (A)	0,5
IP	IP20
Material	Plastik

Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Ausgangsspannung (V)	12V
Nummspannung (V)	100 - 240V AC
Uwendung am Freien	Nei
Letztenzeit (h)	25.000

Product variants

Reference

Attributes

B1564-6W

