



Switch with IR proximity sensor 12-36V ON/OFF function

Ref. D8001ADC

Infracrveni preklopni senzor za 12-36V. Osjetljiv na pokret u blizini. Savršeno za kućne svjetlosti, namještaj, ogledala itd. Preklopnik se aktivira kada prođe ruka kroz područje detekcije, i održava funkciju dok ponovno ne detektuje pokret unutar područja djelovanja. - Visoka osjetljivost - Raspon detekcije od 1 do 6 cm - Dimenzije: 95 x 37 x 20 mm - Paljenje / gašenje svjetla jednostavnim pokretom



Product data

Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske efikasnosti	A+ (2021)
Povezivost	Putem kabliranja
Kontrola boje	Monokromatski
Dimenzije (mm) LxIxh	95x37x20
Učestalost korištenja	Intenzivan
Garancija	5 godina
maksimalna jačina (A)	8A
IP	IP20
Materijal	Plastika
Broj kanala	1
Broj zona	1
Snaga (W)	96-288 maks.
Raspon detekcije (m)	60
Raspon temperature	-20 ~ +50°C
Senor	Da

Sistem kontrole	12/24V-DC
Izlazni napon (V)	0/36V-DC
Nominelni Napon (V)	12/36V-DC
Spoljna upotreba	Da, unutar vodonepropusne kutije
Životni vijek (h)	35000

Product variants

Reference

Attributes



D8001ADC