



LED-pære AR111 12W justerbar - 24° - Ekstern driver - 1500lm

AR111 LED 12W Dæmpbar pære med ekstern driver, ideel til at erstatte halogener QR111 på op til 96W. Tilbyder høj effektivitet, lavt energiforbrug og regulering af lysstyrken. Inkluderer EPISTAR SMD2835 LED-chip med en åbningsvinkel på 24° og 1500 lumen. 12W 230V 24° IP44

Product data

T° af lys	3000°K (brug), 4000°K (brug)
Åbningsvinkel (°)	24
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivtens	E
CRI	80-85
Mål (mm) LxLxh	111x40
Dimbar	Ja
Driver translates to Danish as Chauffør.	Ekstern
Effizienz (Lm/w)	77
Effektniveau (cosφ)	0,9
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumen (Lm)	1500
Materiale	Aluminium
Materiale diffusor	Plastik
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominel spænding (V)	175-265V AC
LED-type	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvid, Neutral hvid



Udendørs brug	Nej
Levetid (h)	35000

Product variants

Reference

Attributes

B1008-D-BC

T° af lys : 3000°K (brug)



B1008-D-BN

T° af lys : 4000°K (brug)

