



24V DC 6W 0.25A 100-240V strømforsyning

Ref. B1565-6W

Driver til konstant spænding transformeret til 24V-DC med en effekt på 6W. Alsidig, støvtæt, kortslutningssikker, overspændingsbeskyttelse, overkraftbeskyttelse, overstrømsbeskyttelse og funktioner til beskyttelse mod overophedning. Bredt anvendt i LED-strips på 24V-DC eller elektroniske enheder på 24V DC. Strømforsyning designet udelukkende til indendørs brug, og med konstant udgangsspænding. Den elektroniske beskyttelseskreds i strømforsyningen slår fra i tilfælde af kortslutning eller overbelastning i sekundær kreds, samt overophedning. Efter fejlfinding genstarter LED-strømforsyningen automatisk for at fungere igen. Indgang 100-240V og en konstant spændingsudgang på 24V-DC 0,25A.

Product data

Certifikater	CE, ROHS
Mål (mm) LxIxh	55x40x20mm
Effektniveau (cosφ)	0,6
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	normal
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
Maksimal intensitet (A)	0,25
IP	IP20
Materiale	Plastik

Effekt (W)	6
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Afgangsspænding (V)	24V
Nominel spænding (V)	100 - 240V AC
Udendørs brug	Nej
Levetid (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1565-6W

