


Aro kvadratisk vippe downlight til pære GU10 / MR16 - Lav UGR - Skær Ø75 mm

Aro downlight kvadratisk orienterbar, specielt designet til at huse pærer eller LED-moduler GU10/ MR16. Dens design gør det muligt at fokusere lyset på det ønskede punkt, hvilket undgår enhver form for blænding og dermed sikrer maksimal visuel komfort (lav UGR). Med stor alsidighed kan denne indbygningsring bruges både i bolig- og kommercielle miljøer, enten i nybyggeri eller til at erstatte eksisterende lys. Tilgængelig i 5 farvekombinationer. ** Pære ikke inkluderet**



Product data

Kabelfarve	Hvid og champagne (brug), Sort og champagne (bruge), Sort og Hvid (brug), Grå Perle og Hvid (brug), Perlegrå og Sort (bruge)
Patronhylster	GU10
Certifikater	CE, ROHS
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Materiale	Polycarbonat
Montering	Indbygnings
Orienterbar	Ja
Udendørs brug	Nej
Anbefalet brug	Spisestue, Soveværelser, Hoteller, Køkkener, Handel



Product variants

Reference	Attributes	
B921-CB	Kabelfarve: Hvid og champagne (brug)	
B921-CN	Kabelfarve: Sort og champagne (brug)	
B921-GB	Kabelfarve: Grå Perle og Hvid (brug)	
B921-GN	Kabelfarve: Perlegrå og Sort (brug)	
B921-NB	Kabelfarve: Sort og Hvid (brug)	