



Microwave motion and presence radar sensor 360° 5.8GHz IP20

Ref. S2000

Sensor for tilstedeværelse ved mikroovne med en radar på 5,8 Hz og en 360° detektionsvinkel. Det er muligt at justere slukketiden, det lys, den registrerer, og detektionsafstanden. Takket være sin detektion via mikroovne kan sensoren dækkes ved installationen, da detektionen er mulig gennem døre, vinduer eller tynde vægge af ikke-metalliske materialer. 5,8Hz 70x42x25mm $\angle$ 360° $\leftrightarrow$ 2-10m 240V IP20



Product data

Vinkel detektion (°)	180 på væg, 360 i loftet
Certifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
Forbindelse	Microbølgeovn
Mål (mm) LxIxh	70x42x25
Frekvens (Hz)	50 - 60
Brugsfrekvens	Intensiv
Garanti	Ifølge lovbestemt garanti: 3 år
IP	IP20
Materiale	Plastik
Montering	Overflade
Orienterbar	Nej
Maksimal effekt (W)	1200W GLØDELAMPE, 300W LED
Detektionsområde (m)	2-10
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominel spænding (V)	230

Udendørs brug

Nej

Product variants

Reference	Attributes
S2000	