

KIT Aro asymmetrisk downlight Ø93mm + LED modul MR16 5W

Product data

T° af lys 3000°K (brug), 4000°K (brug), 6000K (bruge)

Farve på kabinet Hvid (bruge), Sort (bruge), Hvid og Guld (bruge), Hvid og Sølv (brug), Sort og Hvid (brug), Hvid og Rød (bru

Product variants

Reference	Attributes
K930-85-I-B-B1355-BC	T° af lys : 3000°K (brug), Farve på kabinet : Hvid (bruge)
K930-85-I-B-B1355-BF	T° af lys : 6000K (bruge), Farve på kabinet : Hvid (bruge)
K930-85-I-B-B1355-BN	T° af lys : 4000°K (brug), Farve på kabinet : Hvid (bruge)
K930-85-I-BD-B1355-BC	T° af lys : 3000°K (brug), Farve på kabinet : Hvid og Guld (bruge)
K930-85-I-BD-B1355-BF	T° af lys : 6000K (bruge), Farve på kabinet : Hvid og Guld (bruge)
K930-85-I-BD-B1355-BN	T° af lys : 4000°K (brug), Farve på kabinet : Hvid og Guld (bruge)
K930-85-I-BN-B1355-BC	T° af lys : 3000°K (brug), Farve på kabinet : Sort og Hvid (brug)
K930-85-I-BN-B1355-BF	T° af lys : 6000K (bruge), Farve på kabinet : Sort og Hvid (brug)
K930-85-I-BN-B1355-BN	T° af lys : 4000°K (brug), Farve på kabinet : Sort og Hvid (brug)
K930-85-I-BP-B1355-BC	T° af lys : 3000°K (brug), Farve på kabinet : Hvid og Sølv (brug)
K930-85-I-BP-B1355-BF	T° af lys : 6000K (bruge), Farve på kabinet : Hvid og Sølv (brug)
K930-85-I-BP-B1355-BN	T° af lys : 4000°K (brug), Farve på kabinet : Hvid og Sølv (brug)
K930-85-I-BR-B1355-BC	T° af lys : 3000°K (brug), Farve på kabinet : Hvid og Rød (brug)
K930-85-I-BR-B1355-BF	T° af lys : 6000K (bruge), Farve på kabinet : Hvid og Rød (brug)
K930-85-I-BR-B1355-BN	T° af lys : 4000°K (brug), Farve på kabinet : Hvid og Rød (brug)
K930-85-I-N-B1355-BC	T° af lys : 3000°K (brug), Farve på kabinet : Sort (bruge)
K930-85-I-N-B1355-BF	T° af lys : 6000K (bruge), Farve på kabinet : Sort (bruge)
K930-85-I-N-B1355-BN	T° af lys : 4000°K (brug), Farve på kabinet : Sort (bruge)