



SONOFF® Smart Dimmer Switch

Ref. SONOFFDIMMER

Dimmer lüliti. Dimmer, mida saab kasutada dimmerdatavate LED-ide puhul kuni 150W või kuni 200W hõõglampide puhul. Reguleeritav 4 intensiivsuse tasemega kaugjuhtimispuldi RM433 (ei kuulu komplekti), kohandatav kõrgemate ja madalamate heledustasemete jaoks eWeLink rakenduse abil. Ühildub hääljuhtimisega Alexa ja Google Home'iga. 433MHz kaugjuhtimispuldi ei kuulu komplekti. Juhtige oma valgusseadmeid igal pool eWeLink rakenduse kaudu. Jagage nutika dimmerimise programme ja stseene oma pereliikmetega. Reguleerige soovitud heledust vahemikus 1% kuni 100% dimmerdamisala kaudu rakenduses või häälkäskluse abil; heleduse mälu funktsioon mäletab ja naaseb viimase valguse seadistuse juurde, kui seade uuesti sisse lülitatakse.



Product data

Certifikaadid	CE, ROHS
Dimensioonid (mm) Pxl x k	62x47x32.5
Frekvents (Hz)	50 - 60
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
Maximaalne intensiivsus (A)	1A
Materjal	Polükarbonaat
Maximaalne võimsus (W)	150W
Temperatuuri vahemik	-0°C ~ +50°
Kontrollsüsteem	RF; WiFi
Nominiaalpinge (V)	100-240V/AC

Product variants

Reference

Attributes

SONOFFDIMMER

