



Switch with IR proximity sensor 12-36V ON/OFF function

Ref. D8001ADC

Infrapuna sensori lüliti 12-36V jaoks. Tundlik lähedal olevatele liikumistele. Täiuslik köögivalgustitele, mööblile, peeglitele jne. Lüliti aktiveerub, kui käsi läbib tuvastusala ja hoiab funktsiooni, kuni see tuvastab uuesti liikumise tegevuspiirkonnas. - Kõrge tundlikkus - Tuvastamisulatus 1 kuni 6 cm - Mõõtmed: 95 x 37 x 20 mm - Lülitab valgust sisse/ välja lihtsa liikumisega



Product data

Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
Ühenduvus	Kaablite kaudu
Värvikontroll	Ühevärviline
Dimensioonid (mm) Pxl x k	95x37x20
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	5 aastat
Maximaalne intensiivsus (A)	8A
IP	IP20
Materjal	Plastik
Kanalite arv	1
Alade arv	1
Võimsus (W)	96-288 maks.
Avastamise vahemik (m)	60
Temperatuuri vahemik	-20 ~ +50°C
Sensor	Jah

Kontrollsüsteem	12/24V-DC
Väljundpinge (V)	0/36V-DC
Nominiaalpinge (V)	12/36V-DC
Väline kasutamine	Jah, veekindlas kastis
Kasutusiga (h)	35000

Product variants

Reference

Attributes



D8001ADC