



Microwave motion sensor with 1-10V control

Ref. S8100-M

Mikroaaltoliikeanturi. Liikeanturi havaitsee jopa 8 metrin päästä; kun astumme alueelle, valaisin saa komennon syttyä automaattisesti. Kun poistumme alueelta tai havaintovyöhykkeeltä, valaistus siirtyy energiansäästötilaan, mikä säästää energiaa tehokkaasti. Asenna se enintään 12 metrin korkeuteen. 230V - Max. 1200W $\angle$ 150°-360° $\leftrightarrow$ 0-16m 92x52x25mm IP20

Product data

Havaitsemiskulma (°)	150° seinässä, 360° katossa
Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	A+ (2021)
Yhteydet	Microaaltouuni
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	92x52x25
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	Intensiivinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Materiaalit	Muovi
Asennus	Sekalainen
Suunnattava	Ei
Maksimiteho (W)	1200
Huomiointietäisyys (m)	0-16
Temperatuuriväli	-20°C ~ +40°C
Nominaalijännite (V)	230

Käyttö ulkona

Ei

Product variants

Reference	Attributes
S8100-M	