



Mécanisme variateur encastrable 200W 230V

Variateur de roulette rotatif. Compatible avec les systèmes TRIAC. Spécialement conçu pour les LED, il régule les charges de 10W à un maximum de 200W. Réglage linéaire de 1 % à 100 % avec fonction interrupteur marche/arrêt lorsque la roulette est au minimum. Fixation par vis pour le câblage au bornier intégré. Disponible en couleur blanche ou ivoire. Comprend un cadre décoratif et des accessoires de fixation.



Caractéristiques du produit

Couleur du boîtier	Blanc (utiliser), Ivory (utiliser)
Certificats	CE, ROHS
Dimensions (mm) LxIxh	70x70
Dimensions de coupe (mm)	Ø60
Dimmer	Oui
Fréquence (Hz)	50-60
Fréquence d'utilisation	normal
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	20
Matériau	PC
Montage	Encastrable
Puissance maximale (W)	200
Système de contrôle	TRIAC
Tension Nominale (V)	230
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	trente mille

Variantes du produit

Référence

Attributs

B6036-B

Couleur du boîtier: Blanc (utiliser)



B6036-M

Couleur du boîtier: Ivory (utiliser)

