



Détecteur de présence infrarouge 12V 36V IP20

Ref. D8001ADC

Interrupteur de capteur infrarouge pour 12-36V. Sensible aux mouvements à proximité. Parfait pour les lumières de cuisine, les meubles, les miroirs, etc. L'interrupteur s'active lorsqu'une main passe à travers la zone de détection et maintient la fonction jusqu'à ce qu'il détecte à nouveau un mouvement dans la zone d'action. - Haute sensibilité - Plage de détection de 1 à 6 cm - Dimensions : 95 x 37 x 20 mm - Allume/éteint la lumière par un simple mouvement



Caractéristiques du produit

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Certificats | CE, ROHS |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ (2021) |
| Connectivité | Par câblage |
| Contrôle de la couleur | Monochrome |
| Dimensions (mm) LxIxh | 95x37x20 |
| Fréquence d'utilisation | Intensif |
| Garantie | 5 ans |
| Intensité maximale (A) | 8A |
| IP | IP20 |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de canaux | 1 |
| Nombre de zones | 1 |
| Puissance (W) | 96-288 max. |
| Plage de détection (m) | 60 |
| Plage de température | -20 ~ +50°C |
| Capteur | Oui |

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Système de contrôle | 12/24V-CC |
| Tension de sortie (V) | 0/36V-CC |
| Tension Nominale (V) | 12/36V-DC |
| Usage extérieur | Oui, dans une boîte étanche |
| Durée de vie (h) | 35000 |

Variantes du produit

Référence

Attributs



D8001ADC