



Switch with recessed sensor for cabinets IR 12/24V-DC IP20

Ref. S1200

Ugrađeni infracrveni senzor pokreta, posebno preporučen za ormariće. Aktivira se prilikom otvaranja vrata i gasi se pri zatvaranju. Nudi dva moda: način vrata (otkriva pokrete u rasponu od 5 cm) i način dodira (traži gotovo izravan kontakt za aktivaciju). Podesivo putem lijevog bočnog kontrolera. maksimalno opterećenje na 12V-DC: 24W maks. Max. opterećenje na 24V-DC: 48W max. 9,5/30V-DC 24/48W maks. Ø17x53mm ×14x9x50 ∠ 100° ⇔ 4mm - 5cm IP20



Product data

Kut detekcije (°)	100
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	F
Povezanost	IR
Dimenzije (mm) LxIxh	Ø17x53
Frekvencija korištenja	Intenzivno
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
Maximalna intenzivnost (A)	2
IP	IP20
Materijal	Plastika
Montiranje	Površina
Orijentabilan	Ne
Najveća snaga (W)	24/48
Raspon detekcije (m)	4mm-5cm
Raspon temperature	-0°C ~ +30°C
Nomin tension (V)	9.5/30V-DC

Vanjska upotreba

Ne

Product variants

Reference	Attributes
S1200	