



Microwave motion and presence radar sensor 360° 5.8GHz IP20

Ref. S2000

Senzor prisutnosti pomoću mikrovalova s radarom od 5.8Hz i kutem detekcije od 360°. Moguće je podešavati vrijeme gašenja, svjetlost koju detektira i metre detekcije. Zbog detekcije putem mikrovalova, senzor se može pokriti tijekom instalacije jer je detekcija moguća preko vrata, prozora ili tankih zidova od nemetalnih materijala. 5.8Hz 70x42x25mm ∠ 360° ⇔ 2-10m 240V IP20



Product data

Kut detekcije (°)	180 na zidu, 360 na stropu
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	A+ (2021)
Povezanost	Mikrovalna pećnica
Dimenzije (mm) LxIxh	70x42x25
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Frekvencija korištenja	Intenzivno
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Materijal	Plastika
Montiranje	Površina
Orijentabilan	Ne
Najveća snaga (W)	1200W INKANDESCENTNA, 300W LED
Raspon detekcije (m)	2-10
Raspon temperature	-20°C ~ +40°C
Nomin tension (V)	230

Vanjska upotreba Ne

Product variants

Reference	Attributes
S2000	