



Adapter for E27 LED bulb with PIR 360° motion sensor IP20

Ref. S1050

Adapter za LED žarulju E27 s ugrađenim PIR senzorom pokreta i kutom detekcije od 360° infracrvenim zračenjem. Savršeno rješenje za učinkovito upravljanje osvjetljenjem samo kada detektira kretanje. Bez instalacije, bez ožičenja. Automatski prepoznaje dan i noć (podesivo). E27 230V - Maks. 60W Ø56x158mm PIR ∠ 360° ⇔ 0-7m IP20



Product data

Kut detekcije (°)	360
Čaška	E27
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	A+ (2021)
Povezanost	PIR
Dimenzije (mm) LxIxh	Ø56x158
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Frekvencija korištenja	Intenzivno
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Materijal	Plastika
Orijentabilan	Ne
Najveća snaga (W)	60
Raspon detekcije (m)	0-7
Raspon temperature	-20°C ~ +40°C
Nomin tension (V)	230

Vanjska upotreba

Ne

Product variants

Reference

Attributes

S1050

