



## Microwave motion sensor with 1-10V control

### Ref. S8100-M

Magas frekvenciás mozgásérzékelő. A mozgásérzékelő akár 8 m távolságból is érzékel; amikor belépünk a területre, a lámpatest parancsot kap, hogy automatikusan bekapcsoljon. Amikor elhagyjuk a területet vagy az észlelhető zónát, a világítás energiatakarékos üzemmódra vált, hatékonyan csökkentve az energiafogyasztást. Telepítse legfeljebb 12 méteres magasságban. 230V - Max. 1200W  $\angle$  150°-360°  $\leftrightarrow$  0-16h 92x52x25mm IP20

### Product data

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Érzékelési szög (°)         | 150° a falon, 360° a tetőn  |
| Tanúsítványok               | CE, ROHS                    |
| Energiahatékonysági osztály | A+ (2021)                   |
| Kapcsolódás                 | Mikrohullámú sütő           |
| Dimenziók (mm) HxLxsz       | 92x52x25                    |
| Frekvencia (Hz)             | 50 - 60                     |
| Használati gyakoriság       | Intenzív                    |
| Garancia                    | Jogi garancia szerint: 3 év |
| IP                          | IP20                        |
| Anyag                       | Műanyag                     |
| Összeszerelés               | Vegyes                      |
| Orientálható                | Nem                         |
| Maximális teljesítmény (W)  | 1200                        |
| Detektálási tartomány (m)   | 0-16                        |
| Hőmérsékleti tartomány      | -20 °C ~ +40 °C             |
| Névleges Feszültség (V)     | 230                         |

Külső használatra

Nem

Product variants

| Reference | Attributes                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| S8100-M   |  |