



Dimmable TRIAC constant current driver 43-60V 18W 300mA

Ref. PE296R6030

LED meghajtó TRIAC fényerőszabályozható 18W / állítható intenzitású. LED világítókhoz tervezve, 43-60VDC és maximális áram 300mA. EMC szűrővel ellátva, hogy megakadályozza a rádió- és WiFi-zajokat, valamint villódzásmentes rendszer, elkerülve a villódzást mind a világításban, mind a fényerőszabályozás során. 230V be 43-60VDC kimenet 300mA fp 0.9 IP20



Product data

Tanúsítványok	CE, ROHS
Energiahatékonysági osztály	A+ (2021)
Kapcsolódás	Vezetékes kapcsolaton keresztül
Dimenziók (mm) HxLxsz	135x45x34
Teljesítménytényező (cosφ)	0,9
Frekvencia (Hz)	50-60
Használati gyakoriság	Intenzív
Garancia	Jogi garancia szerint: 3 év
Maximális intenzitás (A)	0,3A
IP	IP20
Anyag	Műanyag
Csatornák száma	1
Teljesítmény (W)	13-18 max.
Hőmérsékleti tartomány	-20 ~ +45°C
Érzékelő	Nem
Vezérlőrendszer	TRIAC

Kimeneti feszültség (V)	43-60V-DC
Névleges Feszültség (V)	200-250V-AC
Külső használatra	Nem
Élettartam (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes



PE296R6030