



## Lampadina LED AR111 12W dimmerabile - 24° - Driver esterno - 1500lm

Bulbo LED AR111 12W Dimmable con driver esterno, ideale per sostituire le alogene QR111 fino a 96W. Offre alta efficienza, basso consumo energetico e regolazione dell'intensità luminosa. Include il chip LED EPISTAR SMD2835, con un angolo di fascio di 24° e 1500 lumen. 12W 230V 24° IP44

### Dati del prodotto

T° di luce	3000°K (usare), 4000°K (utilizzare)
Angolo di apertura (°)	24
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	E
CRI	80-85
Dimensioni (mm) LxIxh	111x40
Regolabile in luminosità	Si
Autista	Esterno
Efficienza (Lm/w)	77
Fattore di potenza (cosφ)	0,9
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	Intensivo
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumen (Lm)	1500
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Plastica
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensione Nominale (V)	175-265V CA
Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	Bianco caldo, Bianco neutro



Uso Esterno	No
Vita utile (h)	35.000

### Varianti di prodotto

**Riferimento**

**Attributi**

B1008-D-BC

T° di luce : 3000°K (usare)



B1008-D-BN

T° di luce : 4000°K (utilizzare)

