



## Proiettore LED da esterno con sensore PIR - IP54 - 120° - 4000K- 20W


## Ref. B1461-S

Proiettore LED outdoor compatto e durevole con sensore PIR, caratterizzato da standard di alta qualità. Incorpora un sensore PIR ad alta precisione, che consente di regolare vari parametri come la portata, il livello di luce e la durata dell'illuminazione, per soddisfare le esigenze dell'utente. Ha una potenza di 20W e un'efficacia luminosa di 100 lm/W, rendendolo un prodotto ideale per sostituire i tradizionali proiettori, il che consentirà anche significativi risparmi energetici. Emana luce in una tonalità bianca neutra (4000K). Grazie alla sua classificazione di protezione IP54, è adatto per uso esterno.



## Dati del prodotto

Angolo di apertura (°)	120
Certificati	CE, ROHS
CRI	80-85
Efficienza (Lm/w)	cento
Gamma di Proiettore	Con sensore
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP54
Kelvin (K)	4000
Potenza (W)	20
Sensore	Sì
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tipo di LED	SMD 2835
Uso Esterno	Sì
Uso Raccomandato	Giardino, Parcheggio, Facciate





## Varianti di prodotto

Riferimento Attributi



B1461-S