

Lampadina LED AR111 30W - 60° - Driver esterno - 2900lm

Dati del prodotto

T° di luce	3000°K (usare), 4000°K (utilizzare), 6500K (uso)
Angolo di apertura (°)	60
Becco	AR111
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	E
CRI	80-85
Dimensioni (mm) LxIxh	111x80
Regolabile in luminosità	No
Autista	Esterno
Efficienza (Lm/w)	85
Frequenza (Hz)	50 - 60
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	2900
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Plastica
Potenza (W)	30
Tensione Nominale (V)	230V CA
Tipo di LED	COB

Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro
Uso Esterno	No
Vita utile (h)	25.000

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

B1002-BC

T° di luce : 3000°K (usare)



B1002-BF

T° di luce : 6500K (uso)



B1002-BN

T° di luce : 4000°K (utilizzare)

