



LED-Bombilla AR111 12W reguléierbar - 24° - Externe Driver - 1500lm

AR111 LED Glühbirne 12W dimmbar mat externem Treiber, ideal fir d'Ersetzung vu QR111 Halogenlampen bis 96W. Offréiert héich Effizienz, niddereg Energieverbrauch, a Liichtintensitéit Reguléierung. Enthält EPISTAR SMD2835 LED Chip, mat engem 24° Strahlwinkle an 1500 Lumen. 12W 230V 24° IP44

Product data

T° vum Liicht	3000°K (benotzen), 4000°K (benotzen)
Winkelope (°)	24
Certificaten	CE, ROHS
Klasse énergéiert Effizient	E
CRI	80-85 in Luxembourgish is 80-85.
Dimensiounen (mm) LxIxH	111x40
dimmbar	Jo
Fuerer	Extern
Effizienz (Lm/w)	77
Leedungsfaktor (cosφ)	0.9
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benotzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumen (Lm)	1500
Material	Aluminium
Material Diffusor	Plastik
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nummspannung (V)	175-265V AC
Typ vum LED	SMD 2835
Tonalitéit	Warme Wäiss, Neutral Weiß



Uwendung am Freien	Nei
Letztenzeit (h)	35000

Product variants

Reference

Attributes

B1008-D-BC

T° vum Liicht : 3000°K (benotzen)



B1008-D-BN

T° vum Liicht : 4000°K (benotzen)

