



12-36V IR proximity sensor switch for cabinet doors

Ref. SR-8001BDC

IR Schalter mat Objet Proximitéssensor, speziell entwéckelt fir Möbel-/Schafäit. De Schalter aktivéiert de Circuit wann et keng Proximitéit detektéiert (d'Tür ass op), an et erléisst wann et d'Objet innerhalb vum Aktiounsberäich (d'Tür ass zou) detektéiert. - Héich Sensibilitéit - Detektivberäich vu 1 bis 6 cm - 12-36V - Ideal fir Kichenmobillier, Schafe, Spiegelen... - Dimensionen: 95 x 37 x 20 mm - Stabel a qualitativ héichwäerteg Sensor-Kapp



Product data

Certificaten	CE, ROHS
Klasse énérgéiert Effizient	A+ (2021)
Verbindung	Durch Verkabelung
Faarfkontroll	Monocolor
Dimensiounen (mm) LxLxh	95x37x20
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	5 Joer
IP	IP20
Material	Plastik
Leistung (W)	96-288 max.
Detektierberäich (m)	60
Temperaturbereich	-20 ~ +50°C
Sensor	Jo
Kontrollsystem	12/24V-Gleichstrom
Ausgangsspannung (V)	0/36V-DC
Nummspannung (V)	12/36V-DC

Uwendung am Freien	Sécher, an enger wasserdichter Këscht
Letztenzäit (h)	35000

Product variants

Reference	Attributes
SR-8001BDC	