



Microwave motion and presence radar sensor 360° 5.8GHz IP20

Ref. S2000

Mikrobangų buvimo jutiklis su 5,8GHz radaru ir 360° aptikimo kampu. Galima reguliuoti išjungimo laiką, aptinkamą šviesą ir aptikimo nuotolį metrais. Dėl savo mikrobangų aptikimo jutiklį galima paslėpti jo instaliacijoje, nes aptikimas yra galimas per duris, langus ar plonas sienas, pagamintas iš nemetalinių medžiagų. 5.8Hz 70x42x25mm
 ∠ 360° ⇔ 2-10m 240V IP20



Product data

Jutiklio kampas (°)	180 ant sienos, 360 ant lubų
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	A+ (2021)
Ryšys	mikrobangų krosnelė
Matmenys (mm) LxIxh	70x42x25
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	Intensyvus
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP20
Medžiaga	Plastikas
Montavimas	Paviršius
Orientuojamas	Ne
Maksimalus galingumas (W)	1200W INKANDESCENCIJOS, 300W LED
Atpažinimo intervalas (m)	2-10
Temperatūros intervalas	-20°C ~ +40°C
Nominali įtampa (V)	230

Naudojimas lauke

Ne

Product variants

Reference	Attributes
S2000	