



Switch with IR proximity sensor 12-36V ON/OFF function

Ref. D8001ADC

Infrarød sensorbryter for 12-36V. Sensitiv for nærliggende bevegelse. Perfekt for kjøkkenlamper, møbler, speil, osv. Bryteren aktiveres når en hånd passerer gjennom detekteringsområdet og opprettholder funksjonen inntil den oppdager bevegelse igjen innen handlingssonen. - Høy sensitivitet - Deteksjonsområde på 1 til 6 cm - Dimensjoner: 95 x 37 x 20 mm - Slår lyset av/på med en enkel bevegelse



Product data

Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
Tilgjengelighet	Gjennom kabling
Fargekontroll	Ensfarget
Dimensjoner (mm) LxIxh	95x37x20
Bruksfrekvens	Intensiv
Garanti	5 år
Maksimal intensitet (A)	8A
IP	IP20
Materiale	Plast
Antall kanaler	1
Antall soner	1
Effekt (W)	96-288 maks.
Deteksjonsområde (m)	60
Temperaturområde	-20 ~ +50°C
Sensor	Ja

Kontrollsystem	12/24V-DC
Utgangsspenning (V)	0/36V-DC
Nominell Spenning (V)	12/36V-DC
Utendørs bruk	Ja, inne i tett boks
Levetid (t)	35000

Product variants

Reference

Attributes



D8001ADC