



LED-pære GX53 CCT 10W - 120° - 975lm

Ref. H3.LED.G53.CCT

Fumagalli GX53 CCT LED-pæren tilbyr 10W effekt og 1200 lumen, med en bred strålevinkel på 120°. Tonejustering og høy fargegjengivelse, perfekt for å erstatte halogenlamper på opptil 100W. CCT 100-240V Ø100x37mm 120°



Product data

Åpningsvinkel (°)	120
Hylse	GX53
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	E
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) LxIxh	Ø100X37
Fører	Intern
Effektivitet (Lm/w)	120
Effektfaktor (cosφ)	0,8
Frekvens (Hz)	50 - 60
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Materiale	Aluminium
Materialdiffusor	Polykarbonat
Temperaturområde	-30°C ~ +80°C
Nominell Spenning (V)	100 - 240V AC
Type LED	SMD 2835
Tonalitet	CCT
Utendørs bruk	Nei
Levetid (t)	25000



CHIP **COB**
Alta calidad

CRI>85

Product variants

Reference

Attributes

H3.LED.G53.CCT

