



Inbouwvoet voor enkelfasige LED-railspots

Ref. BTM-E

Verander je monofase LED-spots snel en eenvoudig in inbouw downlights met behulp van de inbouwbasis. Plaats de geleider van de monofase LED-projector in de basis en sluit deze aan op de stroomvoorziening. Geschikt voor binnenshuis gebruik. Gemaakt van ABS-kunststof. **
Bekijk compatibiliteitslijst ** Ø171x29mm × Ø155mm Monofasig 230V IP20

Product data

Certificaten	CE, ROHS
Afmetingen (mm) LxIxh	Ø171x29
Snijafmetingen (mm)	Ø155
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Materiaal	Kunststof
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Temperatuurbereik	-0°C ~ +30°C

Nominale Spanning (V)	230
Soort Rail	Monofasisch
Buiten gebruik	Nee

Product variants

Reference

Attributes



BTM-E