



300W Triac-dimmer - Koploper- /trailingranddimming - Aan/uit-functie

Ref. B708

De Dimmer Triac 300W is een dimmer speciaal ontworpen voor LED-verlichting. Dit apparaat stelt je in staat om de lichtintensiteit soepel en nauwkeurig te regelen van 0 tot 100% door eenvoudig aan de ronde knop te draaien. Bovendien heeft het een wisselschakelaar om de LED-verlichting vanuit twee verschillende plaatsen in de ruimte in- en uit te schakelen, in combinatie met een andere wisselschakelaar. Het maakt het mogelijk om te kiezen tussen regeling via de aanlooprand (leading edge), met een belasting tot 150W, en via de aflooprand (trailing edge), met een belasting tot 300W. ** De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde professional of vraag advies aan ons technische team**



Product data

Certificaten	CE, ROHS
Afmetingen (mm) LxIxh	70 x 70 x 45 mm
Frequentie (Hz)	50 - 60
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Materiaal	Polycarbonaat
Montage	Inbouw
Maximale power (W)	150, 300
Temperatuurbereik	-20°C ~ +40°C
Nominale Spanning (V)	220-240 V
Buiten gebruik	Nee



Product variants

Reference

Attributes



B708