



Żarówka LED AR111 12W z możliwością ściemniania - 24° - Zewnętrzny sterownik - 1500lm

Żarówka LED AR111 12W z ściemnianym zewnętrznym zasilaczem, idealna do zastąpienia halogenów QR111 o mocy do 96W. Oferuje wysoką wydajność, niskie zużycie energii i regulację natężenia światła. Zawiera chip LED EPISTAR SMD2835, z kątem świecenia 24° i 1500 lumenów. 12W 230V 24° IP44

Product data

T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj)
Kąt otwarcia (°)	24
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	E
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxH	111x40
ściemnialny	Tak
Kierowca	Zewnętrzny
Efektywność (Lm/w)	77
Współczynnik mocy (cosφ)	0,9
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000
luminy (Lm)	1500
Materiał	Aluminium
Materiał dyfuzor	Plastik
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Napięcie nominalne (V)	175-265V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Neutralna biel



Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	35000

Product variants

Reference	Attributes	
B1008-D-BC	T° światła : 3000°K (użyj)	
B1008-D-BN	T° światła : 4000°K (użyj)	