



Zestaw reflektor LED jednofazowy + żarówka LED AR111 GU10

Pakiet żarówek LED AR111 GU10 + reflektor LED do toru jednofazowego to idealne rozwiązanie, aby podkreślić konkretne elementy w wybranej przestrzeni intensywnym, wysokiej jakości światłem, jednocześnie oszczędzając energię. Zaprojektowane do wnętrz, jego konstrukcja wykonana jest z materiałów wysokiej jakości, takich jak aluminium, i może wytrzymywać wahania temperatury w zakresie od -20°C do -45°C. Instalacja jest bardzo prosta i odbywa się na torze jednofazowym, który należy zamontować wcześniej. Kompatybilne wsparcie dla jednofazowych torów elektrycznych, które mogą pomieścić żarówkę AR111 z podstawą GU10. Ten zestaw zawiera żarówkę LED AR111 z mocowaniem GU10 o mocy 12 W. Kąt świecenia 24°. Dostępna w neutralnej bieli 4000K i ciepłej bieli 3000K. Do użytku wewnętrznego tylko (IP20). Minimalne zużycie, maksymalna wydajność. Wszystko dzięki żarówkom LED.



Product data

Kolor obudowy	Biały (użyj), Czarny (użyj)
T° światła	3000°K (użyj), 4000°K (użyj)
Kapelusze	GU10
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	85-90
ściemnialny	Nie
Kierowca	Wewnętrzny
Efektywność (Lm/w)	100
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000
Materiał	Aluminium, Plastik
Orientowalny	Tak
Moc (W)	12
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Czujnik	Nie
Typ toru	Jednofazowy
Tonacja	Ciepła biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie

-  Casquillo: AR111 GU10
-  Giratorio: 360°
-  Giratorio: 360°



Zalecane użycie

Moda i detal

Product variants

Reference

Attributes

K00582-B-BC

Kolor obudowy: Biały (użyj), T° światła : 3000°K (użyj)



K00582-B-BN

Kolor obudowy: Biały (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)



K00582-N-BC

Kolor obudowy: Czarny (użyj), T° światła : 3000°K (użyj)



K00582-N-BN

Kolor obudowy: Czarny (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)

