



Mikrofalowy czujnik ruchu z regulacją 1-10V

Ref. S8100-M

Czujnik ruchu mikrofalowego. Czujnik ruchu wykrywa do 8 m odległości; gdy wchodzimy do obszaru, urządzenie otrzymuje polecenie automatycznego włączenia. Gdy opuszczamy obszar lub strefę wykrywania, oświetlenie przełącza się w tryb oszczędzania energii, efektywnie zmniejszając zużycie energii. Zainstaluj go na maksymalnej wysokości 12 metrów. 230V - Maks. 1200W $\angle$ 150°-360° $\leftrightarrow$ 0-16m 92x52x25mm IP20

Product data

Kąt detekcji (°)	150° na ścianie, 360° na suficie
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
Łączność	mikrofala
Wymiary (mm) LxIxh	92x52x25
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Materiał	Plastik
Montaż	Zmieszane
Orientowalny	Nie
Maksymalna moc (W)	1200
Zakres detekcji (m)	0-16
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Napięcie nominalne (V)	230

Użycie zewnętrzne	Nie
-------------------	-----

Product variants

Reference	Attributes
S8100-M	