



Mikrofalowy czujnik radarowy ruchu i obecności 360° 5,8 GHz IP20

Ref. S2000

Czujnik obecności mikrofalowej z radarem 5,8 GHz i kątem detekcji 360°. Możliwe jest dostosowanie czasu wyłączenia, światła, które wykrywa, oraz zasięgu detekcji w metrach. Dzięki wykrywaniu mikrofalowemu, czujnik można ukryć w swojej instalacji, ponieważ detekcja jest możliwa przez drzwi, okna lub cienkie ściany wykonane z materiałów niemetalowych. 5,8GHz 70x42x25mm ∠ 360° ⇔ 2-10m 240V IP20



Product data

Kąt detekcji (°)	180 na ścianie, 360 na suficie
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
Łączność	mikrofala
Wymiary (mm) LxIxH	70x42x25
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Materiał	Plastik
Montaż	Powierzchnia
Orientowalny	Nie
Maksymalna moc (W)	1200W ŻARÓWKA EDISONA, 300W LED
Zakres detekcji (m)	2-10
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Napięcie nominalne (V)	230

Użycie zewnętrzne	Nie
-------------------	-----

Product variants

Reference	Attributes
S2000	