



Sensor desligado ligado, 12v - 24w e 24v - 48w

Ref. S1200

Sensor de movimento infravermelho embutido, especialmente recomendado para armários. Ativa-se quando a porta é aberta e desliga-se quando é fechada. Oferece dois modos: modo de porta (detecta movimentos dentro de um alcance de 5 cm) e modo de toque (exige quase contato direto para ativar). Ajustável usando o controlador do lado esquerdo. Carga máxima a 12V-DC: 24W máx. Carga máxima a 24V-DC: 48W máx. 9.5/30V-CC 24/48W máx. Ø17x53mm 14x9x50 ∠ 100° ⇔ 4mm - 5cm IP20



Dados do produto

Ângulo de detecção (°)	100
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	F
Conectividade	IR
Dimensões (mm) LxIxh	Ø17x53
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
Intensidade máxima (A)	2
IP	IP20
Material	Plástico
Montagem	Superfície
Orientável	Não
Potência máxima (W)	24/48
Faixa de detecção (m)	4mm-5cm
Faixa de temperatura	-0°C ~ +30°C
Tensão Nominal (V)	9.5/30V-DC

Uso Exterior

Não

Variantes do produto

Referência	Atributos
S1200	