




Sensor de movimento PIR 12-36V-DC

Ref. SR-8004DC

Sensor de movimento e detector de presença PIR para fitas LED, lâmpadas e luminárias de baixa tensão (12-36V). Carga máxima de 288W (a 36V) e 8A. 96-288W - 8A 12-36VDCC 95x37x20mm $\angle$ 60° 0-3 meses PIR IP20



Dados do produto

Ângulo de detecção (°)	60
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Conectividade	PIR
Dimensões (mm) LxIxh	95x37x20
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	5 anos
Intensidade máxima (A)	8A
IP	IP20
Material	Plástico
Número de canais	1
Potência (W)	92-288 máx.
Faixa de detecção (m)	3
Faixa de temperatura	-20 ~ +50°C
Sensor	Sim
Tensão de saída (V)	12/36V-DC

Tensão Nominal (V)	12/36V-DC
Uso Exterior	Sim, dentro de caixa estanque
Vida útil (h)	35000

Variantes do produto

Referência

Atributos



SR-8004DC