



Microwave motion and presence radar sensor 360° 5.8GHz IP20

Ref. S2000

Senor de prezență cu microunde cu radar de 5,8GHz și un unghi de detecție de 360°. Este posibil să ajustați timpul de oprire, lumina pe care o detectează și raza de detecție în metri. Datorită detectării cu microunde, senzorul poate fi ascuns în timpul instalării, deoarece detecția este posibilă prin uși, feronerie sau pereți subțiri din materiale non-metalice. 5.8Hz 70x42x25mm ∠ 360° ⇔ 2-10m 240V IP20



Product data

Unghi de detecție (°)	180 pe perete, 360 pe tavan
Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
Conectivitate	Cuptor cu microunde
Dimensiuni (mm) LxIxh	70x42x25
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP20
Material	Plastic
Asamblare	Suprafață
Orientabil	Nu
Puterea maximă (W)	1200W INCANDESCENT, 300W LED
Interval de detecție (m)	2-10
Interval de temperatură	-20°C ~ +40°C
Tensiune Nominală (V)	230

Utilizare Externă

Nu

Product variants

Reference	Attributes
S2000	