



Microwave motion and presence radar sensor 360° 5.8GHz IP20

Ref. S2000

Magnetni prisotnostni senzor s 5,8 GHz radarsko tehnologijo in 360° detekcijskim kotom. Možno je prilagoditi čas izklopa, svetlobo, ki jo zaznava, ter razpon detekcije v metrih. Zahvaljujoč svoji mikrovalovni detekciji je senzor lahko skrit v svoji namestitvi, saj je detekcija mogoča skozi vrata, okna ali tanke zidove iz nemetalnih materialov. 5,8 Hz 70x42x25mm ∠ 360° ⇔ 2-10m 240V IP20



Product data

Kot zaznavanja (°)	180 na steni, 360 na stropu
Potrdila	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	A+ (2021)
Konektivnost	Microvalovna pečica
Dimenzije (mm) LxIxh	70x42x25
Frekvenca (Hz)	50 - 60
Frekvenca uporabe	Intenzivno
Garancija	Po zakonski garanciji: 3 leta
IP	IP20
Material	Plastika
Montiranje	Površina
Usmerljiv	Ne
Največja moč (W)	1200W INCANDESCENTNO, 300W LED
Obseg zaznavanja (m)	2-10
Temperaturni razpon	-20°C ~ +40°C
Nomin Spannung (V)	230

Zunanja raba

Ne

Product variants

Reference	Attributes
S2000	