

LED žarnica AR111 30W - 60° - Zunanji driver - 2900lm

Product data

T° svetlobe	3000°K (uporabiti), 4000°K (uporabiti), 6500K (uporabiti)
Kot odprtosti (°)	60
Pokrovček	AR111
Potrdila	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	E
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxIxh	111x80
Prilagodljivo	Ne
Vožnja	Zunanji
Učinkovitost (Lm/w)	85
Frekvenca (Hz)	50 - 60
Garancija	Po zakonski garanciji: 3 leta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	2900
Material	Aluminij
Material difuzor	Plastika
Moč (W)	30
Nomin Spannung (V)	230V AC
Vrsta LED	COB

Tonaliteta	Topla bela, Bela hladnost, Bela nevtralna
Zunanja raba	Ne
Življenjska doba (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1002-BC

T° svetlobe : 3000°K (uporabiti)



B1002-BF

T° svetlobe : 6500K (uporabiti)



B1002-BN

T° svetlobe : 4000°K (uporabiti)

